

REM25-TI01



## Srpski

REM25 je vodootporan daljinski upravljač sa 5 tastera koji pruža korisniku pregled statusa njihovog sistema pritiskom [ i ] tastera. Daljinski upravljač pruža i zvučnu i svetlosnu povratnu informaciju uz primenjen atraktivan stil . Za aktivaciju pozadinskog osvetljenja daljinca, pritisnuti bilo koji taster.

Dostupan u crnoj i beloj boji.

Izgled i dimenzije su na slici ispod:



### Kompatibilnost i Tehnička Specifikacija

- Magellan Sve-u-jedan bežične centrale (MG6130 / MG6160)
- 32-Zonske bežične centrale (MG5000 / MG5050)

- Magellan bežični moduli proširenja (RTX3)
- Bežični ripiter (RPT1)
- LCD šifратор sa ugrađenim primopredajnikom (K32LX/K641LX)
- CE, EN 50131 sertifikati
- Baterija: jedna 3V litijumska baterija (CR2032)
- Temperaturni opseg: -10 – 50°C
- Vlažnost: 5 – 90%
- Dimenzije: 72 x 39 x 12mm (2.8 x 1.5 x 0.5 in)

### Domest

- 30m (100ft) do 50m (164ft), zavisno od prijemnika

### Dodeljivanje daljinskih upravljača

Za uputstva o tome kako da dodelite REM25 na sistem, pogledajte uputstvo za programiranje centrale koju posedujete.

### Baterija

Jedna 3V litijumska baterija (CR2032).

### Zamena Baterije

- 1.Upotrebom šrafčigera odšrafite dva šrafa sa zadnje strane
- 2.Uklonite poklopac i bateriju
- 3.Ubacite novu bateriju i zašrafite poklopac

Napomena : " Slaba baterija " je poslato ka centrali kada je baterija ispod 2.3Vdc. Nakon uključenja " Slaba baterija povraćena " je poslato centrali kada je napon baterije 2.3Vdc ili iznad. Kompatibilno sa:

**Upozorenje : Opasnost od eksplozije postoji ako je litijumska baterija nepropisno zamenjena. Zamenite samo sa istom ili preporučenim tipom od proizvođača. Odložite baterije u skladu sa instrukcijama proizvođača.**